# ANT-900/1800

Dwuzakresowa antena ANT–900/1800 przeznaczona jest pracy z modułami: **GSM–4**, **GSM LT–1**, **GSM LT–2**, **GPRS–T1**, **GPRS–T2**, **GPRS–T4**, **GPRS–T6** oraz centralą alarmową **INTEGRA 128–WRL**. Wyposażona została w standardowe złącze typu SMA, dzięki czemu może być stosowana również w innych urządzeniach z takim złączem. Kabel o długości 2,5 m oraz magnetyczna podstawa zapewniają łatwy montaż, nawet w pewnej odległości od współpracującego urządzenia. Umożliwia to usytuowanie anteny w miejscu o optymalnym natężeniu sygnału GSM.

Antena pracuje na następujących pasmach częstotliwości: 900/1800 MHz.

- antena 900/1800 MHz dla modułów **GSM–4**, **GSM LT–1**, **GSM LT–2**, **GPRS–T1**, **GPRS–T2**, **GPRS–T4**, **GPRS–T6**, **INTEGRA 128–WRL**



| | |
|---|---|
| **Częstotliwość pracy** | 900/1800 |
| **Długość kabla** | 2.5 m |
| **Impedancja** | 50 Ohm |
| **Kabel** | kabel koncentryczny RG174 (czarny) |
| **VSWR** | < 2.0 |
| **Zakres temperatur pracy** | -20...+60 °C |
| **Złącze** | SMA |

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.